

8 ZONEN MULTIROOM CONTROLLER



intellihome®



MRC8-CBT

MRC8-DTBT

MRC8-BT



MRS8-400

MRC8-FB

JAM-AUDIO - MRS8-400 (Multiroom Controller)

Musik in jedem Raum!

Bis zu 8 Räume (Zonen) mit einem Bedienteil oder Fernbedienung steuerbar!

RS232 Steuerbar

8 integrierte Stereo Endstufen
1x50W & 7x15W, stereo

Standby mit integriertem Energiespar-Modus < 5W

MP3 Player (USB)
Radio & DVD integriert

Musikquellen, Lautstärke & Klang können unabh. pro Zone geregelt werden

Funktionsbeispiel:



Weckfunktion über vor-programmierbare Timer
(99 Tages/Wochen Timer)

2x Cinch-Videoausgang
(für DVD, Video usw.)

Abspielmodi einstellbar für CD/DVD und MP3
(play, repeat one, repeat all)

Bedienung unterschiedl. Wandbedienteile möglich

8 ZONEN MULTIROOM CONTROLLER



intellihome®



MRS8-400

MRS8-400 (8 Kanal Multiroom Controller)

- 1x MP3 Player (USB), 1x Radio und 1x DVD integriert. Zusätzlich 1x LINE-IN für ein externes Gerät inklusive IR-LINK zur Bedienung
- RS 232 Steuerbar
- Integrierte Endstufe 1x50W und 7x15W, jeweils stereo
- Es ist möglich unterschiedliche Musikquellen in den einzelnen Räumen (Zonen) auszuwählen, bzw. Lautstärke und Klang unabhängig zu regeln (via Bedienteil + Fernbedienung!!!)
- Bis zu 8 Räume (Zonen) können gesteuert werden. Je 1x Bedienteil + Fernbedienung möglich
- Weckfunktion über vorprogrammierte Timer (99 Tages/Wochen Timer)
- 2x Cinch Videoausgang für DVD-Video
- Abspielmodi einstellbar für CD/DVD und MP3 (play, repeat one, repeat all)
- Modernes Design • Standby Energiespar-Modus < 5W



MRC8-DTBT

MRC8-DTBT (HQ Bedienteil mit Farb-Touch Display, weiss)

- Für MRC8-310 (Anschluss 4 Draht)
- Programm Umschaltung
- Lautstärke-/Bass- und Höhenregelung
- Titelanzeige von USB/MP3 Daten
- Verkabelung via CAT5 zu MRL8-310
- Standard-UP-Dose
- Aussenmaß: 89x118x18mm



MRC8-CBT

MRC8-CBT (MRC Bedienteil Comfort, cremeweiss)

- Für MRC8-310
- Programm Umschaltung
- Lautstärke-/Bass- und Höhenregelung
- MP3 Titelanzeige via USB
- Verkabelung via CAT5
- Aussenmaß: 120x90x20mm



MRC8-BT

MRC8-BT (MRC Standard Bedienteil, weiss)

- Für MRC8-310
- Programm Umschaltung
- Lautstärke-/Bass- und Höhenregelung
- Verkabelung via CAT5
- Aussenmaß: 87x87x18mm



MRC8-FB

MRC8-FB (IR Fernbedienung zu Bedienteil)

- Für MRC8-310
- Für MRC8-DTBT
- Für MRC8-CBT
- Für MRC8-BT
- Aussenmaß: 85x40x5mm

Technische Spezifikationen

• Frequenzbereich	20-20KHz	• Kühlung	Temperatur geregelte Kühlung
• Ausgangsimpedanz	8Ω/16Ω	• Schutzmaßnahmen	Limitier, Subsonic, Soft Start Temp
• Anzahl der Zonen	8 programmierbare Zonen	• Energieversorgung	220V AC + 10%-15%
• Leistung (RMS), 1KHz, 1% THD	50W (Stereo) Hauptzone und 15W (Stereo) andere Zonen	• Oberfläche	Die vordere Bedienplatte besteht aus Aluminium und der Rest aus Metall
• Musikquellen	DVD (Video/Audio), USB (MP3), AM/FM Verstärker und ext. Eingang	• Uhr	< 5 Minuten Ganggenauigkeit pro Jahr
• Programme	99 programmierbare	• LCD	Weiss auf Blau
• Klirrfaktor (THD) 1KHz	Weniger als 0,01%	• Eigengewicht	14,5 kg (Netto)
• Abmessungen (WxHxD)	430x380x132mm	• Entfernung	Bedienteile max. 100m absetzbar
• Anschlüsse	CAT4 / CAT5 / CAT6	• Eingangs-Empf.	0dB / 0,775V (V RMS)
• Dynamik	>75dB (15W) und >80dB (50W)	• RS232	Steuerbar